

Equipo	Características	No. Parte	Tipo de Falla a Proteger												
			Bajo Voltaje	Alto Voltaje	Desbalance de Voltaje	Desbalance de Corriente	Sobre Carga (corriente alta)	Baja Carga (abatimiento, trabajo en seco, etc.)	Atascamiento y rotor bloqueado	Perdida de Fase	A Tierra	Ciclos Rápidos (Excesivos Arranques)	Fase Invertida	Tiempo Arranque Máximo	Sobre Calentamiento (si el motor incluye sensor)
Submonitor Connect 	● Sistema protector trifásico (200 - 600VCA) de 0.1-1000amp para motores 0.5 a 800hp ● Pantalla remota desmontable NEMA 4X ● Display retroiluminado LCD de 32 caracteres ● Compatible con aplicación FE Connect (Bluetooth) ● Clases de disparo NEMA (5-30) ● Monitoreo real y memoria de registro de hasta 150 fallas (Información detallada) ● Revisión del aislamiento del motor ● Medición precisa de potencia (+-1%) ● Opción para conectar PT100/PT1000 ● Pantalla protegida por contraseña ● Hasta 135 amp sin requerimiento de TCs externos (transformadores corriente), 100hp	SUBPREMIUM Con Supresor de Picos de Voltage y Kit para Montaje	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		SUBESTANDAR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Motorsaver 777 	● Sistema protector trifásico (200 - 480VCA) de 2-800amp para motores 0.5 a 600hp ● Pantalla de Leds alfanumérica ● 16 parámetros programables ● Puerto de comunicación RS-485 ● Memoria de la última falla ● Voltímetro y amperímetro por fase y promedios ● Clases de disparo NEMA (5-30) y lineal ● Certificaciones UL, cUL, CSA y CE. ● Pantalla con opción protegida ● Hasta 90 amp sin requerimiento de TCs externos (transformadores corriente), 60hp	MSAVER777	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Motorsaver 460 	● Monitor de voltaje trifásico 190V- 480VCA ● Ajuste de voltaje (sin importar potencia hp) ● Ajuste de retardos de disparo 1- 30 seg ● Ajuste de restablecimientos 1 - 500 seg ● Ajuste desbalanceo de voltaje NEMA 2-8 % ● Indicador LED visual ● Incluye un microcontrolador que supervisa el voltaje y sus fases	MSAVER460	✓	✓	✓					✓		✓			
Lighthing Arrestor	● Pararrayos, Supresor de picos de voltaje ● Hasta 650V, a Tierra ● Se instala en línea de alimentación para proteger controles y motor	155440902													✓

